

Conector Receptor a Motor de Cortina JI - KJ

Conexión del receptor en la central del motor

CUIDADO: Para realizar lo siguiente desconecte la alimentación del motor.
Conecte la plaqueta del extremo del receptor con el enchufe de inserción en el motor de cortina.
Verifique que el conexionado de los terminales coincida cada uno con su respectivo conector.

Conexión del cable al Receptor

Esto es a título informativo:

Receptor	Cable	Conector Xianfeng
Fase	Negro	Negro (en diagonal al Verde)
Neutro	Negro	Negro (al lado del Verde)
Fase Motor	Celeste	Verde
Desbloqueo	Rojo	Rojo
Abre	Marron	Amarillo
Cierra	Blanco	Blanco

Grabación de cada canal

Canal	Dips	Grabación
Subir Bajar	Todos en OFF	Presionar PUL y emitir con el emisor el canal a grabar. Soltar PUL y el emisor. Comprobar que el motor sube o baja con cada presión del canal.
Parada	Dip 1 en ON	Presionar PUL y emitir con el emisor el canal a grabar. Soltar PUL y el emisor. Comprobar que el motor para cada vez que se presiona este canal.

Configuraciones de Control Remoto

Dips	Tipo de Control Remoto
1, 2, 3 y 4 en ON	Para cambiar entre Múltiples códigos o Un solo código coloque los 4 dip en on y presione el PUL 5 segundos. Si el Led parpadea una vez indica que funciona con Un código por canal . Si parpadea dos veces seguidas funciona con Múltiples códigos por canal . En ambas configuraciones puede grabar cualquier tipo de código INCLUSIVE LOS AUTOCODIGO Control. Nota: Cada vez que cambie el Tipo de Control Remoto, debe volver a grabar los emisores.

Bloqueo de BOTONERA

Se puede bloquear la botonera en cualquier posición de la cortina al presionar el botón del emisor de parada.
Para habilitar nuevamente la botonera debe presionar el botón del emisor de arranque.

ESTO ES IMPORTANTE SI SE DESEA SEGURIDAD ADICIONAL AL CERRAR LA CORTINA PARA QUE NO SE PUEDA MANIOBRAR CON LA BOTONERA DE PARED.

Anulación de Bloqueo luego de alimentar: dejar el Dip4 en ON para inicie desbloqueada

Esto está disponible desde diciembre de 2013

También se puede colocar el Dip 1 en ON para utilizar el canal subir bajar modo paso a paso